

## Gradateur de phase 1x 400W avec commande RF



L'ACTi-1009SAC-HP est un **gradateur à coupure de phase pilotable par bouton poussoir ou par commande RF**.

Il s'installe dans une boîte de dérivation.

Le gradateur permet de gérer des luminaires LED compatibles avec cette technique de gradation, et peut alimenter jusqu'à 400W de luminaires.

Ce gradateur est compatible avec tous les modules et les luminaires à LED 230VAC d'ACTiLED.



- Coupure de phase descendante
- Charge capacitive, minimum 3W
- Niveau minimum réglable
- Adapté pour les luminaires ACTiLED avec « Module LED 230 VAC » (et compatible avec les lampes halogènes ou à filaments)

### EXEMPLE DE CÂBLAGE



### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

<b>Classe électrique</b>	Classe II
<b>Tension d'entrée</b>	100-240 VAC
<b>Tension sortie</b>	100-240 VAC
<b>Puissance sortie</b>	<b>400 W max</b>
<b>Bornier à vis</b>	Câble 0,2 à 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Plage d'utilisation</b>	-20°C +35°C

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<b>Longueur, largeur, hauteur</b>	45,5x45x20,3 mm
<b>Boîtier</b>	Plastique blanc

### ACCESSOIRE

**ACTi-RF2833K4 : Télécommande RF, 4 zones**

Référence de commande : 1620002000

RÉFÉRENCE DE COMMANDE : 1622004000

